



Blick auf die Buchsen

Signal	KC85 5polig DIN	DB9 DB9-Buchse	DB25 DB25-Stecker	EFS26 (K6313) EFS26pol-Buchse
TxD	3 → (ge)	2 RX	3 RX	B4 RxD
RxD	1 → (rs)	3 TX	2 TX	
GND	2 → (bn/ws)	4 DTR	20 DTR	A1 GND
		5 GND	7 GND	B1 GND
		6 DSR	6 DSR	B2 GND
CTS	4 → (gn)	7 RTS	4 RTS	
DTR	5 → (gr)	8 CRS	5 CRS	B8 DTR
		9 RI	22 RI	

Neben den fünf Leitungen vom DIN-Steckverbinder des KC85 müssen noch drei Kontakte an den SUB-D-Steckverbindern verbunden werden.

		Dateiname: KC85_DRUCK.SCH	
		Revision:	
Maße ohne Toleranzangabe	Bearb.	Datum 17.01.2015	Name Zander
Längenmaße	Gepr.		
Rundungshalbmesser	Norm		
Winkelmaße	QS		
Klass.-Nr.		Typ	
		Benennung <b>Serielles Kabel / Drucker-kabel Kleincomputer KC85</b>	
		Zeichnungs-Nr.	
		Blatt 1 von 1	
		Variantenstückliste	
		Ers. f.	