

| Name | Anzahl | Typ | Bauform | Bezeichnung | bei 64K | bei 16K | bei 1K |
|---|--------|-----------|---------|--------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| A1, A43 | 2 | DS8286 | DIL20 | Bustreiber, nicht invertierend | | | |
| A11, A25 | 2 | DL020 | DIL14 | 2x4-NAND-Leistungsgatter | | | |
| A14, A44 | 2 | U2716 | DIL24 | EPROM 2Kx8 | A14 = 2732 | A14 = 2732 | A14 = 2732 |
| A15, A16, A30, A31 | 4 | U214 | DIL18 | SRAM 1Kx4 Bits | nur A30, A31 | nur A30, A31 | |
| A17, A20 | 2 | DL074 | DIL14 | 2xD-Flip-Flop | | | nur A20 |
| A18, A28, A29, A41, A42 | 5 | DL257 | DIL16 | 4fach Multiplexer 2 auf 1 | | | nur A18, A29, A42 |
| A2 | 1 | MA7805 | TO3 | Festspannungsregler, 5P | | | |
| A21, A22 | 2 | D195 | DIL14 | Schieberegister 4Bit | | | |
| A23, A27, A46 | 3 | MH7442 | DIL16 | 4 auf 10 Decoder | | | |
| A3, A4, A5, A12 | 4 | DL093 | DIL14 | 4xFF | | | |
| A32 | 1 | DL003 | DIL14 | 4x2-NAND mit offenem Kollektor | | | |
| A33-A40 | 8 | U256 | DIL16 | DRAM 16Kx1 | U2164 (64Kx1) | U256 (16Kx1) | entfällt |
| A45 | 1 | U855D | DIL40 | PIO | | | |
| A47 | 1 | D175 | DIL16 | 2 Doppel-Flip-Flops | | | |
| A48 | 1 | B761 | DIL6 | 1fach-OPV bipolar 2UB | | | |
| A6, A13, A24 | 3 | DL004 | DIL14 | 6 Negatoren | | | |
| A7 | 1 | U880D | DIL40 | 8-Bit-Mikroprozessor | | | |
| A8, A10 | 2 | DL010 | DIL14 | 3x3-NAND-Gatter | | | |
| A9, A19, A26 | 3 | DL000 | DIL14 | 4x2-NAND | | | |
| C0 | 1 | 8,000 MHz | HC49 | Schwingquarz | | | |
| C1.1 - C1.6, C1.8 - C1.12, C1.13 - C1.18, C50, C53 | 19 | 10n | RM2.5 | Kondensator | | | |
| C10.1, C10.2 | 2 | 100/16 | RB.2/.4 | Elko | nur C10.1 | | nur C10.1 |
| C17 | 1 | 2n2 | RM5 | Kondensator | | | |
| C2.1 | 1 | 2200/16 | RMK50 | Elko | | | |
| C3.1 | 1 | 1000/16 | RRM37.5 | Elko | | | |
| C4.1, C4.3 - C4.6, C4.8 - C4.12 | 10 | 33n | RM2.5 | Kondensator | 100n, C4.12 nicht | | |
| C4.2 | 1 | 4n7 | RM5 | Kondensator | | | |
| C5.1-C5.3 | 3 | 100/40 | RB.2/.4 | Elko | nur C5.1 | | nur C5.1 |
| C51 | 1 | 2u2/16 | RRM22.5 | Elko | 2u2/63 | 2u2/63 | 2u2/63 |
| C52 | 1 | 39p | RM2.5 | Kondensator | | | |
| C54 | 1 | 3p3 | RM2.5 | Kondensator | | | |
| C55, C56 | 2 | 10p | RM2.5 | Kondensator | | | |
| C57 | 1 | 1n | RM2.5 | Kondensator | | | |
| C58 | 1 | 56p | RM5 | Kondensator | | | |
| C59 | 1 | 150p | RM5 | Kondensator | | | |
| C6.1. C6.2, C6.3 | 3 | 1u/47 | RRM22.5 | Elko | 2u2/63 | 2u2/63 | 2u2/63 |
| C60 | 1 | 220p | RM5 | Kondensator | | | |
| C7 | 1 | 33p | RM5 | Kondensator | | | |
| C8.1 | 1 | 100/10 | RRM22.5 | Elko | | | |
| C9 | 1 | 27p | RM2.5 | Kondensator | | | |
| E1:1 - E1:3, E2, E4 - E8, E10 - E12 | 12 | | SIL2 | Steckbrücke | | | |
| E3 | 1 | | SIL3 | Steckbrücke | | | |
| L1-L3 | 3 | 10uH | RMB12.5 | Induktivität | | | |
| L4, L5 | 2 | 4,5 Wdg. | SPULE | Induktivität | | | |
| R10, R17, R23, R24, R37, R40, R41, R42, R43, R54, | 10 | 2k2 | RM12.5 | Widerstand | | | |
| R11, R12, R13, R14, R15, R27, R29, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51 | 15 | 10k | RM12.5 | Widerstand | | | |
| R16 | 1 | 100k | RM12.5 | Widerstand | | | |
| R18, R31, R32, R57 | 4 | 1k2 | RM12.5 | Widerstand | | | |
| R19, R34, R52 | 3 | 330 | RM12.5 | Widerstand | | | |
| R20, R21, R39 | 3 | 4k7 | RM12.5 | Widerstand | | | |
| R22 | 1 | 470k | RM12.5 | Widerstand | | | |
| R25, R59 | 2 | 270 | RM12.5 | Widerstand | | | |
| R26, R53, R60 | 3 | 56 | RM12.5 | Widerstand | | | |
| R28, R55 | 2 | 430 | RM12.5 | Widerstand | | | |
| R30 | | 470 | RM12.5 | Widerstand | | | |
| R33 | 1 | 1k5 | RM12.5 | Widerstand | | | |
| R35, R63 | 2 | 3k3 | RM12.5 | Widerstand | nur R63 | | nur R63 |
| R36 | 1 | 1k0 | RM12.5 | Widerstand | | | |
| R38 | 1 | 2k7 | RM12.5 | Widerstand | | | |
| R56 | 1 | 220 | R_VAR1 | Einstellregler | | | |
| R61 | 1 | 47 | RM12.5 | Widerstand | | | |
| R62 | 1 | 100 | RM12.5 | Widerstand | | | |
| TA1 | 1 | TSS | TSS_P | | | | |
| VD1, VD2, VD3, VD7 | 4 | SY360 | RRM17.5 | Normaldiode | nur VD1 + VD3 | | nur VD1 + VD3 |
| VD4 | 1 | SZX21/5,1 | SAY | Z-DIODE | | | |
| VD5 | 1 | SAY30 | SAY | Normaldiode | entfällt | | entfällt |
| VD6 | 1 | SZX21/12 | SAY | Z-DIODE | entfällt | | entfällt |

| | | | | | | | |
|------------|---|----------|-----------|----------------|---|--|----------|
| VD8 | 1 | SAM62 | SAM42 | Doppeldiode | | | |
| VD9 | 1 | SAM63 | SAM43 | Dreifachdiode | | | |
| VT1 | 1 | SC236 | MINIPLAST | NPN-Transistor | | | |
| VT2 | 1 | SD337 | TO126VS | NPN-Transistor | entfällt | | entfällt |
| X1 | 1 | EFS 29x2 | | | | | |
| X2 | 1 | EFS 2x26 | | Buchse | | | |
| X3:1, X3:2 | 2 | | RM5 | Flachstecker | | | |
| X4 | 1 | EFS 3x5 | | Buchse | | | |
| X5 | 1 | DIN5 | RUND5 | Diodenbuchse | | | |
| | | | | | nicht oder anders bestückte Bauteile | | |